



СЕРИЯ

Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Выключатель одноклавишный		6 736 001	6 736 011	6 736 021	6 736 031	6 736 071	6 736 081	6 736 091
Переключатель одноклавишный		6 736 501	6 736 511	6 736 521	6 736 531	6 733 571	6 733 581	6 733 591
Выключатель самовозвратный одноклавишный		6 736 901	6 736 911	6 736 921	6 736 931	6 736 971	6 736 981	6 736 991
Переключатель перекрестный одноклавишный		6 735 801	6 735 811	6 735 821	6 735 831	6 735 871	6 735 881	6 735 891
Выключатель одноклавишный с подсветкой		6 736 101	6 736 111	6 736 121	6 736 131	6 736 171	6 736 181	6 736 191
Переключатель одноклавишный с подсветкой		6 736 601	6 736 611	6 736 621	6 736 631	6 733 671	6 733 681	6 733 691
Переключатель одноклавишный IP44		6 736 701	6 736 711	6 736 721	6 736 731	6 736 771	6 736 781	6 736 791
Выключатель двухклавишный		6 736 201	6 736 211	6 736 221	6 736 231	6 736 271	6 736 281	6 736 291
Переключатель двухклавишный		6 735 501	6 735 511	6 735 521	6 735 531	6 735 571	6 735 581	6 735 591
Переключатель перекрестный двухклавишный		6 734 701	6 734 711	6 734 721	6 734 731	6 734 771	6 734 781	6 734 791
Выключатель двухклавишный с подсветкой		6 736 301	6 736 311	6 736 321	6 736 331	6 736 371	6 736 381	6 736 391
Выключатель трехклавишный		6 735 401	6 735 411	6 735 421	6 735 431	6 735 471	6 735 481	6 735 491

НАЗНАЧЕНИЕ

Выключатели предназначены для управления нагрузками в электрических сетях переменного тока напряжением 250 В~ и частотой 50/60 Гц.

Кнопочные выключатели предназначены для коммутации цепей управления импульсных реле, электрических звонков и т. п.

Переключатели предназначены для управления нагрузками из двух мест. Промежуточные (перекрестные) переключатели используются совместно с переключателями в схемах управления из трех и более мест.

Механизмы поставляются с клавишами и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать однопостовые и/или многопостовые рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Механизмы с подсветкой поставляются с лампой арт. 7 645 26.

Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа (кроме арт. 6 736 7X) осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.

Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

Артикул	A	B	C	D
6 736 0X, 6 736 9X, 6 736 1X, 6 736 5X, 6 733 5X, 6 736 6X, 6 733 6X, 6 736 2X, 6 736 3X, 6 735 5X	76	76	34	14
6 736 7X	89	84	45	15
6 735 4X, 6 735 8X, 6 734 7X	76	76	47	16

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Безвинтовые зажимы

Емкость зажимов: $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$

Длина снятия изоляции: 13 мм

Конструкция зажимов позволяет подсоединять в т. ч. и гибкие (многопроволочные) проводники без применения специального инструмента. Достаточно вручную сплести проводники жилы и ввести её в зажим с одновременным нажатием на толкатель.

Для извлечения проводника из зажима необходимо до упора нажать на толкатель.

Винтовые зажимы

Емкость зажимов cross-section: $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$

Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Н·м

Длина снятия изоляции для переключателя промежуточного (перекрестного): 10 мм

Длина снятия изоляции для трехклавишного выключателя: 8,5 мм

Отвёртка: Philips 1 или с прямым шлицем 4 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP20

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды для переключателей арт. 6 736 7X: IP44

Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Характеристики используемых материалов

Механизм и суппорт: поликарбонат

Клавиша: АБС

Зажимы: латунь

Контакты: AgNi

Винты и гайки: оцинкованная сталь

Электрические характеристики

Напряжение: 250 В~

Частота: 50/60 Гц

Ток: 10 АХ (кроме самовозвратных выключателей)

Макс. мощность LED ламп: 100 Вт

Ток: 6 А для самовозвратных выключателей.

Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Лампы / Lamps

Сменные лампы подсветки/индикации арт. 7 645 26

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 60 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например, выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.



После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу электропитания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия. Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т. п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нарушение передачи электроэнергии	Неправильное подсоединение провода для передачи энергии Обрыв или короткое замыкание кабеля	Проверьте соответствующие соединения Устраните возможный обрыв или короткое замыкание
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:
Устройство – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.
Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»
105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1
Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск,
г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
СООТВЕТСТВИЯ



Ақауларды іздеу және жою

Проблема	Себебі	Шешімі
Электр энергиясын жеткізудің бұзылуы	Энергия жеткізу сымы дұрыс жалғанбаған; Кабель үзілген немесе қысқа тұйықталу	Тиісті жалғанымдарды тексеріңіз; Ықтимал үзілуді немесе қысқа тұйықталуды жойыңыз
Өшіру	Жалғау сымның ақауы	Жалғау сымын тексеріңіз

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:
Құрылғы – 1 дн.;
Қаптама – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.
Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ
105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі,
Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.
Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ. о.,
Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.

ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

